

AMERICAN AUDIO PPA-210 ALL-IN-ONE DRAAGBAAR PA SYSTEEM

Wat heb je nodig voor een huiskamerfeestje of een kleine discoshow? Een MP3-speler, een iPod of een geheugenstick met muziek, dit PPA-210 systeem van American Audio en eventueel twee of drie luidsprekerstatieven. Meer niet. Dit systeem bestaat uit een mixer met een ingebouwde 300 Watt eindversterker, twee 10" luidsprekers met een vermogen van 150 Watt, een dynamische microfoon, drie statief adapters en alle kabels die je nodig hebt. De mixer heeft vier mono kanalen en twee stereo kanalen. Je kunt er dus vier microfoons of andere mono signaalbronnen en twee stereo signaalbronnen zoals CD-spelers, mediaspelers, MP3-spelers en/of iPods op aansluiten. Het hoeft echter niet. De mixer heeft namelijk ook een USB poort waar gewoon een MP3-speler, een iPod of een geheugenstick ingeplugd kan worden. Effecten, een 3-bands toonregeling per kanaal en een 7-bands master equalizer ontbreken niet op de mixer.

De statief adapters kunnen onder de mixer en de mobiele luidsprekers geschoven worden. Ze maken het mogelijk om de mixer en de mobiele luidsprekers op luidsprekerstatieven te plaatsen. Als je het systeem niet gebruikt, kun je de mixer en de luidsprekers aan elkaar vastmaken. De beide luidsprekers hebben wieltjes en zowel de mixer als de luidsprekers hebben stevige handvatten. Het vervoeren van dit systeem is een erg eenvoudig. Helemaal als je bedenkt dat aan de achterkant van de mixer een opbergvak zit waarin je de microfoon en de bekabeling op kunt bergen.

Systeem bestaat uit:

- 1 mixer met een ingebouwde eindversterker
- 2 10" mobiele luidsprekers
- 2 Jack - Speakon luidsprekerkabels (6 meter)
- 1 dynamische microfoon
- 1 XLR microfoonkabel (4,6 meter)
- 1 Schuko - IEC voedingskabel
- 3 statief adapters

Algemene specificaties:

- Mixer en mobiele luidsprekers kunnen aan elkaar gemaakt worden (kan als n geheel opgeborgen worden)
- Afmetingen (mixer en mobiele luidsprekers aan elkaar gemaakt): 778 x 348 x 478 mm (L x B x H)

Specificaties mixer met een ingebouwde eindversterker:

- 4 mono kanalen
- 2 stereo kanalen
- Microfoon ingang mono kanaal 1: XLR female
- Line ingang mono kanaal 1: 6,3mm Jack mono female

- Microfoon ingang mono kanaal 2: XLR female
- Line ingang mono kanaal 2: 6,3mm Jack mono female
- Microfoon ingang mono kanaal 3: XLR female
- Line ingang mono kanaal 3: 6,3mm Jack mono female
- Microfoon ingang mono kanaal 4: XLR female
- Line ingang mono kanaal 4: 6,3mm Jack mono female
- Line ingang stereo kanaal 1: 2 x RCA (tulp) female
- Line ingang stereo kanaal 1: 6,3mm Jack stereo female
- Line ingang stereo kanaal 2: 3,5mm Jack stereo female (voor bijv. een MP3-speler of een iPod)
- Line ingang stereo kanaal 2: 2 x 6,3mm Jack mono female
- Tape uitgang: 2 x RCA (tulp) female
- Send uitgang: 2 x 6,3mm Jack mono female
- Return ingang: 2 x 6,3mm Jack mono female
- 1 AUX send uitgang: 6,3mm Jack mono female
- 1 AUX return ingang: 6,3mm Jack mono female
- Instelbaar volume per kanaal
- 3-bands toonregeling per kanaal
- Instelbare pan per kanaal
- Instelbaar AUX volume per kanaal (voor bijv. monitoren of een extern effectapparaat)
- USB poort voor een geheugenstick of MP3-speler (alleen MP3-bestanden)
- 24-bit digitale signaalprocessor (DSP) met 15 delay effecten
- Mogelijkheid voor het aansluiten van een voetcontroller (6,3mm Jack mono female aansluiting)
- LED VU-meter (2x5 leds)
- Signaal, clip, beveiliging en power leds
- 7-bands master equalizer
- Master volume instelbaar
- Master monitor volume instelbaar
- 2 x 150 Watt versterker (bij 8 Ohm luidsprekers)
- 2 versterker uitgangen: 6,3mm Jack mono female
- Voedingsingang: IEC (euro) male
- Opbergvak aan de achterkant voor o.a. de microfoon en bekabeling
- Kunststof behuizing
- Kleur: zwart
- Voorzien van een handvat
- Afmetingen: 274 x 348 x 518 mm (L x B x H)

Specificaties 10" mobiele luidsprekers:

- 10" woofer
- 1" hoogdriver
- Vermogen: 150 Watt
- Impedantie: 8 Ohm
- Kunststof behuizing
- Kleur: zwart

- Voorzien van een handvat
- Voorzien van wieltjes
- Afmetingen: 280 x 348 x 478 mm (L x B x H)

